

ASUS F1A55-M LE carte mère AMD A55 Socket FM1 micro ATX


Marque : ASUS

Code produit: F1A55-M LE

Nom du produit : F1A55-M LE

F1A55-M LE - AMD Socket FM1, AMD A55 FCH, 2 x DIMM Max. 32GB DDR3 2250/1866/1600/1333/1066 MHz, AMD Radeon HD 6000, 2 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI, SATA 3Gb/s, Gigabit LAN, Realtek ALC887 8-Ch., uATX

ASUS F1A55-M LE. Fabricant de processeur: AMD, Socket de processeur (réceptable de processeur): Socket FM1, Processeurs compatibles: AMD Athlon II X2, AMD Athlon II X4. Types de mémoire pris en charge: DDR3-SDRAM, Mémoire interne maximale: 32 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SATA, Niveaux RAID: 0, 1, 10, JBOD. Famille d'adaptateur graphique: AMD, Adaptateur graphique: Radeon HD 6000. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Contrôleur de réseau local (LAN): Realtek RTL8111E



Processeur		Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)	
Fabricant de processeur *	AMD	Quantité de Ports USB 2.0 *	6
Socket de processeur (réceptable de processeur) *	Socket FM1	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1
Processeurs compatibles *	AMD Athlon II X2, AMD Athlon II X4	Nombre de ports PS/2	2
Mémoire		Nombre de ports VGA (D-Sub) *	1
Types de mémoire pris en charge *	DDR3-SDRAM	Quantité de ports DVI-D *	1
Nombre de logements pour mémoire *	2	Sortie de casque	1
Type de support (slot)	DIMM	Entrée jack microphone	✓
Canaux de mémoire	Double canal	Réseau	
Compatibilité ECC	Non-ECC	Ethernet/LAN	✓
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600,1866,2250 MHz	Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Mémoire interne maximale *	32 Go	Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111E
Mémoire sans tampon	✓	Caractéristiques	
Contrôleur de stockage		Carte mère chipset *	AMD A55
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge *	SATA	Puce audio	Realtek ALC887
Niveaux RAID	0, 1, 10, JBOD	Canaux de sortie audio *	7.1 canaux
Graphique		composant pour *	PC
Carte graphique intégrée	✓	Élément de forme de carte mère *	micro ATX
Famille d'adaptateur graphique	AMD	famille de composant de produits *	AMD
Adaptateur graphique	Radeon HD 6000	Type de source d'alimentation	ATX
I/O interne		Connecteurs d'extension	
Connecteurs USB 2.0 *	3	PCI Express x1 emplacement	1
Nombre de connecteurs SATA III *	6	PCI Express x16 emplacements	2
Connecteur de sortie S/PDIF	✓	Emplacements PCI	1
		Version des emplacements PCI Express	2.0

I/O interne		BIOS	
Connecteur audio panneau avant	✓	Type de BIOS *	UEFI
Connecteur ATX (24-pin)	✓	Capacité de mémoire du BIOS	32 Mbit
Nombre de connecteur EATX	1	Version ACPI	2.0a
Connecteur d'alimentation du ventilateur	✓	Poids et dimensions	
Connecteur CPU FAN	✓	Largeur	244 mm
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	1	Profondeur	229 mm
Nombre de connecteurs COM	1	Contenu de l'emballage	
Connecteur parallèle	✓	Câbles inclus	SATA
		Drivers inclus	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.