


ASUS M5A97 PRO لوحة أساسية AMD 970 Socket AM3+ ATX

العلامة التجارية : ASUS

رمز المنتج : M5A97 PRO

اسم المنتج : M5A97 PRO

ASUS M5A97 PRO. معالج: AMD, مقبس المعالج: Socket AM3+, مجموعة معالجات متوافقة: AMD Phenom II X2, AMD Phenom II X4, AMD Phenom II X6. قناة الذاكرة: 32 جيغابايت, قنوات الذاكرة: قناة. رمز تصحيح الخطأ " وذاكرة دون " رمز تصحيح الخطأ ". واجهات سواقات التخزين مزدوجة, توافق رمز تصحيح الأخطاء: ذاكرة " رمز تصحيح الخطأ " وذاكرة دون " رمز تصحيح الخطأ ". واجهات سواقات التخزين: SATA III, المدعومة: RAID: 0, 1, 5, 10. مستويات المصفوفة المتكررة من الأقراص غير المكلفة: Quad-GPU CrossFireX. ميزات LAN: Realtek RTL8111E, نوع واجهة الشبكة: إيثرنت غيغابايت, المتحكم بالشبكة المحلية: Gigabit Ethernet, الربط الشبكي



المعالج		منافذ الإدخال / الإخراج للوحة الحلفية	
* صانع المعالج	AMD	عدد بوابات USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	2
* مقبس المعالج	Socket AM3+	* عدد منافذ بطاقة الشبكة (RJ-45)	1
* مجموعة معالجات متوافقة	AMD Phenom II X2, AMD Phenom II X4, AMD Phenom II X6	eSATA كمية منافذ	2
الذاكرة		عدد منافذ PS/2	1
* عدد فتحات الذاكرة	4	مخارج سماعة الرأس	6
قنوات الذاكرة	قناة مزدوجة	ميكروفون, مقبس الإدخال	✓
توافق رمز تصحيح الأخطاء	ذاكرة " رمز تصحيح الخطأ " وذاكرة دون " رمز تصحيح الخطأ "	S/PDIF منافذ اخراج البيانات	✓
سرعات ساعة الذاكرة المدعومة	1066,1333,1600,1800,1866 ميجا هرتز	الشبكات	
* الحد الأقصى لسعة الذاكرة الداخلية	32 جيغابايت	نوع واجهة الشبكة	إيثرنت غيغابايت
وحدات التحكم بالتخزين		LAN المتحكم بالشبكة المحلية	Realtek RTL8111E
* واجهات سواقات التخزين المدعومة	SATA III	مميزات الربط الشبكي	Gigabit Ethernet
مستويات المصفوفة المتكررة من الأقراص RAID غير المكلفة	0, 1, 5, 10	مزايا	
الرسومات		* رفائق اللوحة الرئيسية	AMD 970
* دعم تقنية المعالجة المتوازية	Quad-GPU CrossFireX	شريحة ساونبريدج في اللوحة الأم	AMD SB950
موائم الرسومات المدمج	✗	شريحة الصوت	Realtek ALC892
الادخال الاخراج الداخلي		* قنوات مخرج الصوت	قنوات 7.1
(USB2.0) موصل الناقل التسلسلي العالمي *	3	* مكون لأجل	جهاز الحاسوب الشخصي
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * موصلات	1	* شكل موجة تيار المتناوب للوحة الاساسية	ATX
* عدد موصلات SATA III	6	* عائلة شرائح اللوحة الأم	AMD
S/PDIF موصلات منافذ اخراج البيانات	✓	نوع مصدر الطاقة	ATX
موصل صوت اللوحة الامامية	✓	انظمة التشغيل المتوافقة	Windows
موصلات ATX (24-pin) الطاقة	✓	فتحات مداخل بطاقة التوسع	
موصل الطاقة للمروحة	✓	x1 PCI فتحات بطاقات اكسبرس	2
		PCI Express x16 فتحات	2
		PCI فتحات	2
		سرعة PCI نسخة فتحات	2.0

الادخال الاخراج الداخلي		BIOS نظام إدخال إخراج أساسي	
موصل مروحة وحدة المعالجة المركزية	✓	نوع النظام الاساسي للدخال والاعراج	EFI BIOS
عدد موصلات المراوح في صندوق الحاسوب	2	سعة الذاكرة للنظام الاساسي للدخال والاعراج	32 ميغا بيت
موصل صندوق الحاسوب لكشف تبديل ازالة الاجهزة الداخلية	✓	ACPI نسخة	2.0a
(ديابيس 8) EPS موصل تيار	✓	الوزن والأبعاد	
عدد موصلات COM	1	العرض	305 ملم
منافذ الإدخال / الإخراج للوحة الخلفية		العمق	244 ملم
USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي	8	محتوى التغليف	
2.0 *		المشغلات مشمولة	✓
		مزايا أخرى	
		مميزات الإدارة	WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.