


ASUS EX-B365M-V Intel B365 LGA 1151 (sòcol H4) micro ATX

Brand : ASUS

Product code: 90MB10Y0-M0EAYM

Product name : EX-B365M-V

ASUS EX-B365M-V. Fabricant de processadors: Intel, Socket del processador: LGA 1151 (sòcol H4), Processadors compatibles: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®. Tipus de memòria suportats: DDR4-SDRAM, Màxima de memòria interna: 32 GB, Memory slots type: DIMM. Interfícies d'unitat d'emmagatzematge suportades: SATA III. Família d'adaptadors de gràfics: Intel, Adaptador gràfic: HD Graphics, Resolució màxima: 4096 x 2160 Píxeles. Versió HDMI: 1.4b



Processador		Ports de darrera entrada/ sortida	
Fabricant de processadors *	Intel	Quantitat de ports tipus-A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Socket del processador *	LGA 1151 (sòcol H4)	Quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Processadors compatibles *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®	Quantitat de ports PS / 2	2
Nombre màxim de processadors SMP	1	Quantitat de ports HDMI *	1
		Versió HDMI	1.4b
Memòria		Xarxes	
Tipus de memòria suportats *	DDR4-SDRAM	Ethernet / connexió LAN	✓
Número de ranures de memòria *	2	Tipus d'interfície d'Ethernet	Gigabit Ethernet
Memory slots type	DIMM	Controlador de LAN	Realtek RTL8111H
Compatibilitat amb ECC	No ECC	Wake-on-LAN preparat	✓
Freqüència de rellotge de memòria suportada	2133,2400,2666 MHz	Wi-Fi *	✗
Màxima de memòria interna *	32 GB		
Memòria sense memòria intermèdia	✓		
Controladors d'emmagatzematge		Característiques	
Interfícies d'unitat d'emmagatzematge suportades *	SATA III	Chipset de placa mare *	Intel B365
		Xip d'àudio	Realtek ALC887
		Canals de sortida d'àudio *	7.1 canals
		Component per a *	PC
		Placa base factor de forma *	micro ATX
		Família de conjunt de xips de placa base *	Intel
		Sistemes operatius Windows suportats	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Gràfics		Ranures d'expansió	
Família d'adaptadors de gràfics	Intel	Ranures PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Adaptador gràfic	HD Graphics	Ranures PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Resolució màxima	4096 x 2160 Píxeles		
Entrada/Sortida internes			
Connectors USB 2.0 *	2		
Connectors USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1		
Número de connectors SATA III *	4		

Entrada/Sortida internes		BIOS	
Connector d'àudio	✓	Tipus de BIOS *	UEFI AMI
Connector d'àudio de panell frontal	✓	Mida de la memòria BIOS	128 MB/s
Connector d'alimentació ATX (24-pin)	✓	Versió d'acpi	6.1
Número de connectors d'alimentació EATX	1	Jumper Clear CMOS	✓
Connector del ventilador CPU	✓	Versió de BIOS (SMBIOS) de gestió de sistemes	3.2
Número de connectors per ventiladors de xassís	1	Pes i dimensions	
Connector elèctric de 12V	✓	Amplada	226 mm
Ports de darrera entrada/ sortida		Profunditat	178 mm
Quantitat de ports USB 2.0 *	2	Contingut de l'embalatge	
		Cables inclosos	SATA
		Controladors inclosos	✓
		Altres característiques	
		Guia d'instal · Lació ràpida	✓



4718017267441

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.