


ASUS M5A97 LE R2.0 AMD 970 Socket AM3+ ATX

Brand : ASUS

Article code: M5A97-LE-R2.0

Product name : M5A97 LE R2.0

ASUS M5A97 LE R2.0. Κατασκευαστής επεξεργαστή: AMD, Υποδοχή επεξεργαστή: Socket AM3+, Επεξεργαστής: AMD Phenom II X2, AMD Phenom II X3, AMD Phenom II X4, AMD Phenom II X6, AMD Phenom II X8. Υποστηριζόμενοι τύποι μνήμης: DDR3-SDRAM, Μέγιστη εσωτερική μνήμη: 32 GB, Τύποι υποδοχών μνήμης: DIMM. Υποστηριζόμενες διεπαφές συσκευών αποθήκευσης: SATA III, Επίπεδα RAID: 0, 1, 5, 10. Υποστήριξη τεχνολογίας παράλληλης επεξεργασίας: Quad-GPU CrossFireX. Τύπος διασύνδεσης δικτύου Ethernet: Gigabit Ethernet, Ελεγκτής LAN: Realtek RTL8111F



Επεξεργαστής		Θύρες I/O	
Κατασκευαστής επεξεργαστή *	AMD	Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) *	1
Υποδοχή επεξεργαστή *	Socket AM3+	Ποσότητα θυρών PS/2	2
Επεξεργαστής *	AMD Phenom II X2, AMD Phenom II X3, AMD Phenom II X4, AMD Phenom II X6, AMD Phenom II X8	Μικρόφωνο/line-in jack	✓
Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών SMP	1	Δικτύωση	
Ρυθμός διαύλου συστήματος	48 GT/s	Σύνδεση Ethernet/LAN	✓
Μνήμη		Τύπος διασύνδεσης δικτύου Ethernet	Gigabit Ethernet
Υποστηριζόμενοι τύποι μνήμης *	DDR3-SDRAM	Ελεγκτής LAN	Realtek RTL8111F
Πλήθος θέσεων μνήμης *	4	Χαρακτηριστικά	
Τύποι υποδοχών μνήμης	DIMM	Chipset μητρικής κάρτας *	AMD 970
Κανάλια μνήμης	Δικάναλο	Ψηφίδα (chip) ήχου	Realtek ALC887
Συμβατότητα ECC	Μη-ECC	Κανάλια εξόδου ήχου *	7.1 κανάλια
Υποστηριζόμενες ταχύτητες μνήμης ρολογιού	1066,1333,1866,2133 MHz	Εξάρτημα για *	PC
Μέγιστη εσωτερική μνήμη *	32 GB	Form factor μητρικής πλακέτας (motherboard) *	ATX
Μνήμη χωρίς ενσωματωμένη ενδιάμεση μνήμη (unbuffered)	✓	Οικογένεια chipset μητρικής κάρτας *	AMD
Ελεγκτής αποθήκευσης		Τύπος ψύξης	Παθητικός
Υποστηριζόμενες διεπαφές συσκευών αποθήκευσης *	SATA III	Τύπος πηγής ρεύματος	ATX
Επίπεδα RAID	0, 1, 5, 10	Χαρακτηριστικά Overclocking	ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Γραφικά		Υποδοχές επέκτασης	
Υποστήριξη τεχνολογίας παράλληλης επεξεργασίας *	Quad-GPU CrossFireX	PCI Express x1 υποδοχές	2
Ενσωματωμένος προσαρμογέας γραφικών	✗	PCI Express x16 υποδοχές	2
Υποστήριξη διακριτών γραφικών	✓	Υποδοχές PCI	2
		Έκδοση υποδοχών PCI Express	2.0
		Ρυθμίσεις PCI Express	1x4, 1x16, 2x1

Εσωτερικές θύρες I/O		BIOS	
Θύρες USB 2.0 *	3	Τύπος BIOS *	UEFI
Αριθμός συνδέσεων SATA III *	6	Μέγεθος μνήμης BIOS	64 Mbit
Θύρα εξόδου S / PDIF	✓	Έκδοση ACPI	2.0a
Υποδοχή ήχου εμπρόστιου πάνελ	✓	Βραχυκυκλωτήρας εκκαθάρισης CMOS	✓
Υποδοχή ATX Power (24-pin)	✓	Βάρος και διαστάσεις	
Αριθμός υποδοχών EATX power	1	Πλάτος	305 mm
Υποδοχή ανεμιστήρα CPU	✓	Βάθος	229 mm
Αριθμός βυσμάτων chassis για ανεμιστηράκι	3	Περιεχόμενο πακέτου	
Βύσμα διεύθυνσης Chassis	✓	Συμπεριλαμβάνονται καλώδια	SATA
Αριθμός βυσμάτων COM	1	Περιλαμβάνονται οδηγοί	✓
Θύρες I/O		Δοκιμαστικό λογισμικό	Antivirus
Πλήθος θυρών USB 2.0 *	6	Προεγκατεστημένο λογισμικό	ASUS Utilities ASUS Update
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-A *	2	Άλλα χαρακτηριστικά	
		Εφεδρικοί ελεγκτές	AMD SB950
		Υποδοχές εξόδου ήχου	3
		Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.